

VERSA 10-KLCD Zestaw do budowy systemu alarmowego

Systemy Alarmowe -> Centrale alarmowe -> Płyty główne



Satel

Cechy charakterystyczne

- **10 wejść na płycie**, z możliwością rozbudowy **do 30 wejść** (za pomocą klawiatur, ekspanderów)
- **4 wyjścia na płycie** (2 wysokoprądowe, i 2 typu OC), z możliwością rozbudowy do 12
- **2 strefy**
- **Zasilacz o wydajności 2A**
- **Maksymalnie 6 klawiatur** (LCD, LED)
- **Bufor 2047 zdarzeń**
- **Grade 2**

Dane techniczne:

Typ produktu	Zestaw systemu alarmowego
Versa	Tak
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Liczba wejść na płycie	10
Maks. liczba wejść	30
Liczba wyjść niskoprądowych na płycie	2
Liczba wyjść wysokoprądowych na płycie	2
Maks. liczba wyjść	12
Liczba klawiatur	6
Rodzaj klawiatur	LCD, LED
Strefy	2
Timery	4
Liczba użytkowników	31
Bufor zdarzeń	2047
Moduł komunikacji na płycie	Komunikator telefoniczny
Opcjonalne moduły komunikacji	GSM, ETHERNET
Możliwość połączenia z komp.	RS-232
Pobór prądu (mA)	100
Temperatura pracy (°C)	-10...+55
Wymiar wysokość (mm)	68
Wymiar szerokość (mm)	150

Kod Produktu: VERSA 10-KLCD

Producent: SATEL

Gwarancja: 24 miesiące

Opis produktu:

Zestaw VESRA10KLCD w której skład wchodzi:

- płyta główna centrali alarmowej **VERSA 10**
- manipulator **VERSA LCD-GR**
- obudowa **OPU-4 P** (bez transformatora)

Centrala **VERSA10** przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferującą wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń. Wyróżniają się one spośród konkurencji możliwościami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.

Podstawowe cechy:

- zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
- 10 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
 - kontrola obecności czujek
- dodatkowe wejście sabotażowe
- od 4 do 12 programowalnych wyjść
- 3 wyjścia zasilające
- podział systemu na 2 strefy:
 - 3 tryby dozoru w każdej strefie
 - sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
 - monitoringu (SIA, ContactID, inne)
 - powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
 - zdalnego programowania (modem 300 bps)
- współpraca z modułami GSM/GPRS:
 - powiadamianie głosowe/SMS
 - monitoring SMS/GPRS
- sterowanie systemem za pomocą:
 - manipulatorów LCD lub LED (do 6)
 - pilotów zdalnego sterowania
- port RS-232 - gniazdo RJ
- możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
- obsługa do 31 haseł:
 - 30 zwykłych użytkowników
 - 1 instalator
- edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
- timery:
 - 4 timery z obsługą wyjątków
- pamięć 2047 zdarzeń
- automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A:
 - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
 - zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora



Link do produktu: <http://ivolta.pl/versa-10-klcd-zestaw-do-budowy-systemu-alarmowego/2042/produkt/>

Oferta z dnia: 17-02-2019