

INT-R Uniwersalny ekspander czytników kart/pastylek

Systemy Alarmowe -> Centrale alarmowe -> Moduły rozbudowy

Satel



Cechy charakterystyczne

- Możliwość podłączenia **dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton**
- **Przełącznik** do sterowania elektrozwarą/rygłem elektrycznym o obciążalności styków **5A/30VDC**
- **Wejście do kontroli stanu drzwi**
- Wejście umożliwiające **otwieranie przejścia przy pomocy przycisku**
- Funkcja odblokowania drzwi przy alarmie **pożarowym**
- Wejście **przeciwsabotażowe**

Kod Produktu: INT-R

Producent: SATEL

Gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:

Typ produktu	Moduł rozbudowy czytników kart/pastylek
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	140x68
Liczba wyjść	1
Maksymalny pobór prądu (mA)	150mA
Temperatura pracy (°C)	-10...+55
Interfejs sieciowy	8 portów PoE 100/1000 Mbps RJ45, 4x SFP
Wyjście	Przełącznik 5A/30VDC
Pobór prądu (mA)	110mA

Opis produktu:

Moduł rozszerzeń dla central **INTEGRA** pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników **pastylek iButton** w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander **INTR** współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA** i **CA-64**.

Podstawowe cechy:

- Obsługa dwóch czytników kart zbliżeniowych lub pastylek DALLAS.
- Obsługa czytników z interfejsem WIEGAND 26.
- Możliwość załączania i wyłączania czuwania oraz kasowania alarmów przy pomocy czytników.
- Możliwość realizacji funkcji kontroli dostępu – kontrola pojedynczego przejścia.
- Przekaznik do sterowania zamkiem elektromagnetycznym drzwi.
- Wejście do kontroli stanu drzwi.
- Wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przycisku.
- Możliwość automatycznego otwierania przejścia w przypadku alarmu pożarowego.
- Dodatkowe wejście sabotażowe typu NC.

Moduł rozbudowy zastępuje archiwalne produkty: **CA 64 SR** oraz **CA 64 DR**.



Link do produktu: <http://ivolta.pl/int-r-universalny-ekspander-czytnikow-kart-pastylek/3698/produkt/>
Oferta z dnia: 17-02-2019