

PIP-3AN/0,75A Puszka instalacyjna

Systemy Sygnalizacji Pożaru -> Elementy instalacyjne -> Akcesoria



Cechy charakterystyczne

Wersja z bezpiecznikiem

- certyfikat zgodności i aprobaty technicznej CNBOP-PIB
- odporność ogniowa E90
- przelotowy prosty i kątowy (90°) sposób prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju
- ułatwiony montaż:
 - brak docisków (trzymaczy) kabla
 - wyrównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
 - przepusty kablowe wsuwane od góry
 - nowa konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścianki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Dane techniczne:

Typ produktu	Puszka instalacyjna
Wymiar (śr. x wys.) (mm)	126.6x92.8
Materiał obudowy	Blacha
Kolor	Czerwony
Stopień ochrony	IP20
Napięcie zasilania (V)	maks. 400 V AC
Zakres prądowy	0,75 A
Średnica kabla instalacyjnego	maks. 19 mm
Przekrój przewodu	maks. 4 mm
Wymiary	140x40 mm
Współpracujący sygnalizator	SG-Pgw, SO-Pp11, SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk, SGO-Pgz2, SA-K5N, SA-K7N

Kod Produktu: PIP3AN/0,75A

Producent: W2

Gwarancja: 36 miesięcy

Opis produktu:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-3AN przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów pożarowych jak i głośników systemów rozgłaszania (DSO), kłap dymnych itd. Zadaniem puszek jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Puszka instalacyjna PIP-3AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do ściany.

oraz dwie nitonakrętki, do których (poprzez śruby M4) należy zamontować podstawę sygnalizatora.
Puszka PIP-3AN charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.



Link do produktu: <http://ivolta.pl/pip-3an-0-75a-puszka-instalacyjna/6227/produkt/>
Oferta z dnia: 17-02-2019