



Przełącznik FireAngel WRLYM-1EU to moduł rozbudowujący i umożliwiający połączenie bezprzewodowe w systemie Wi-Safe 2. Przełącznik zasilany jest z sieci 230V, jednakże na wypadek jej awarii wyposażony został w baterię litową nie wymagającą wymiany i ładowania przez 10 lat. Przełącznik dysponuje możliwością rozróżnienia źródła alarmu (Czad/Dym/Ciepło) w zależności od podłączonych styków. Technologia Wi-Safe 2 pozwala na bezprzewodowe połączenie do 50 urządzeń w jedną sieć. Urządzenie przełącznika wyposażone jest w funkcję testu poprawności działania przełącznika, jak też dodatkową sygnalizację dźwiękową zużycia baterii lub wywołania alarmu. Producent na przełącznik WRLYM-1EU udziela 5 lat gwarancji.

Technologia	Wi-Safe2
Zasilanie	230V/12V oraz awaryjna, zintegrowana 10-letnia bateria litowa
Zasięg	35 metrów w otwartej przestrzeni
Częstotliwość	868.4 MHz
Temperatura pracy	0°C do +40°C
Wilgotność pracy	Od 15% do 90% RH
Temperatura magazynowania	0°C do +40°C
Wilgotność magazynowania	Od 15% do 95% RH
Wymiary	84 mm x 198 mm x 44 mm (wysokość x szerokość x długość)
Gwarancja	5 lat