

Opis produktu:

HF-Matchbox Blue

Kompaktowy statecznik elektroniczny wysokiej częstotliwości do świetlówek TL (4-18W), TL5 (14-28W) i świetlówek kompaktowych PL (5-24W)

Korzyści

- Energy efficient and can drive lamps of different types and wattages
- The HF-M Red range has a robust design and meets all relevant international safety and performance standards.
- Instant start gives “direct” light
- HF-operation eliminates eye strain as caused by electromagnetic ballasts
- Automatic restart ensures easy operation and hassle free re-lamping.
- Direct replacement of conventional control gear (Magnetic Ballast)


Cechy

- Energy efficient CELMA A2 or A3 (depending on lamp-ballast combination)
- Can drive single lamp of different types and wattages
- CE approved
- 50.000 hour lifetime at Tc max. and over 2.500 on/off switches on one lamp (Only for types 122/124/128 average lifetime 40,000 hours at Tc max.)
- Instant lamp start and automatic restart (after voltage dip or lamp exchange)
- Suitable for emergency DC operation of 190V to 254V
- Thermal protection up to 130° C acc to EN61347-1 annex C
- EMC compliant to EN 55015 2006 + A1 2007
- 45 degree connector for easy connection with push button release.
- Also available as small open printed circuit board ready for installation into luminaries


Wniosek

- Idealne w zastosowaniach o długich godzinach świecenia
- Nie należy ich stosować w połączeniu z czujnikiem ruchu
- Zastosowania domowe wewnętrzne, np. salony, kuchnie (ośw. podpółkowe), sypialnie, halle, schody, garaże
- Zastosowania domowe zewnętrzne, np. podjazdy, ganki, drzwi wejściowe
- Instalacje z zasilaniem awaryjnym zgodnie z VDE 0108-100 / EN 60598-2-22
- Do opraw klasy I i II; metalowe oprawy klasy I z uziemieniem wymagają specjalnych rozwiązań dla zachowania norm dot. EMC


Produkty powiązane




Rysunki techniczne



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	C2 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94.0	84.0	40.0	22.0	10.0	4.4



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4



Product	A1 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)
HF-M BLUE 121 LP TL5 230-240V	160.0	18.0	20.0
HF-M BLUE 128 LP TL5 230-240V	160.0	18.0	20.0
HF-M BLUE 109 LP TL/PL-S 230-240V	120.0	18.0	20.0
HF-M BLUE 114 LP TL/PL-S/PL-C 230-240V	120.0	18.0	20.0

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Obsługiwana liczba lamp	Obudowa	Dedykowany do lamp	Napięcie sieciowe	Częstotliwość sieciowa	Moc systemu (osprzęt +lampa)
932433 30	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	1	LH	TL5	230-240	50/60	28
536808 30	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	1	LH	TL/PL-S	230-240	50/60	9
536822 30	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	1	LH	TL/PL-S/PL-C	230-240	50/60	14
536785 30	HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V	1	LH	TL/PL-S	230-240	50/60	5
536402 30	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	1	LH	TL/TL5/PL-L	230-240	50/60	24
536464 30	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	1	LH	TL5	230-240	50/60	21
536488 30	HF-M BLUE 121 LP TL5 230-240V	1	LP	TL5	230-240	50/60	21
932419 30	HF-M BLUE 128 LP TL5 230-240V	1	LP	TL5	230-240	50/60	28
536921 30	HF-M BLUE 109 LP TL/PL-S 230-240V	1	LP	TL/PL-S	230-240	50/60	9
536945 30	HF-M BLUE 114 LP TL/PL-S/PL-C 230-240V	1	LP	TL/PL-S/PL-C	230-240	50/60	14
536389 30	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	1	SH	TL/TL5/PL-L	230-240	50/60	24



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie