

(1):

Napięcie	Litera (●)
12...24 V AC/DC (15 mA)	B
48...120 V AC (25 mA)	G
230...240 V AC (25 mA)	M



### Przyciski podświetlane

Typ główki		Z guzikiem krytym				
Kształt główki		Prostokątny (2)				
Stopień ochrony		IP 65 / Nema 4, 4X, 13 / Klasa II				
Montaż (mm)	otwór w panelu	$\varnothing 16.2^{+0.2}_0$				
	otwory montażowe	24x18 z główką prostokątną, 18x18 z główką kwadratową lub okrągłą				
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	24x18x50 z główką prostokątną, 18x18x50 z główką kwadratową lub okrągłą				
Przyłącze (3)		Przyłącza do konektorów Faston 2.8 x 0.5 lub do lutowania				
Rodzaj przycisku		Samoczynny powrót				
		Kompletny produkt 12 ... 24 V AC/DC				
		Produkt do samodzielnej konfiguracji				
Nr katalogowy	biały ●	N/O	XB6 DW1B1B	ZB6 E●1B (1)	ZB6 Z1B	ZB6 DW1
		N/C + N/O	XB6 DW1B5B	ZB6 E●1B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DW1
	zielony ●	N/O	XB6 DW3B1B	ZB6 E●3B (1)	ZB6 Z1B	ZB6 DW3
		N/C + N/O	XB6 DW3B5B	ZB6 E●3B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DW3
	czerwony ●	N/C	XB6 DW4B2B	ZB6 E●4B (1)	ZB6 Z2B	ZB6 DW4
		N/C + N/O	XB6 DW4B5B	ZB6 E●4B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DW4
	żółty ●	N/O	-	ZB6 E●5B (1)	ZB6 Z1B	ZB6 DW5
		N/C + N/O	XB6 DW5B5B	ZB6 E●5B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DW5
Rodzaj przycisku			Ryglujące się			
Nr katalogowy	biały ●	N/O	-	ZB6 E●1B (1)	ZB6 Z1B	ZB6 DF1
		N/C + N/O	XB6 DF1B5B	ZB6 E●1B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DF1
	zielony ●	N/O	XB6 DF3B1B	ZB6 E●3B (1)	ZB6 Z1B	ZB6 DF3
		N/C + N/O	XB6 DF3B5B	ZB6 E●3B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DF3
	czerwony ●	N/C	XB6 DF4B2B	ZB6 E●4B (1)	ZB6 Z2B	ZB6 DF4
		N/C + N/O	XB6 DF4B5B	ZB6 E●4B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DF4
	żółty ●	N/O	-	ZB6 E●5B (1)	ZB6 Z1B	ZB6 DF5
		N/C + N/O	-	ZB6 E●5B (1)	ZB6 Z5B	ZB6 DF5



### Lampki sygnalizacyjne

Typ główki		Gładka			
Kształt główki		Prostokątny (2)			
		Kompletny produkt 12 ... 24 V AC/DC			
		Produkt do samodzielnej konfiguracji			
Nr katalogowy	biały ●		XB6 DV1BB	ZB6 E●1B (1)	ZB6 DV1
	zielony ●		XB6 DV3BB	ZB6 E●3B (1)	ZB6 DV3
	czerwony ●		XB6 DV4BB	ZB6 E●4B (1)	ZB6 DV4
	żółty ●		XB6 DV5BB	ZB6 E●5B (1)	ZB6 DV5
	niebieski ●		-	ZB6 E●6B (1)	ZB6 DV6

(1) Uzupełnij nr katalogowy literą B, G lub M w zależności od wymaganego napięcia zasilania. Patrz tabela powyżej.

(2) Dla produktów z główką kwadratową zamień literę D na C w nr katalogowym (XB6DW1B1B staje się XB6CW1B1B).

Dla produktów z główką okrągłą zamień literę D na A w nr katalogowym (XB6DW1B1B staje się XB6AW1B1B).

(3) Alternatywne przyłącze: 1x 0.5 (pin) do obwodów drukowanych.

## Funkcje załączenia

2



### Przyciski sterownicze

Typ główki		Z guzikiem krytym		
Kształt główki		Prostokątny (1)		
Stopień ochrony		IP 65 / Nema 4, 4X, 13 / Klasa II		
Montaż (mm)	Otwór w panelu	$\varnothing 16.2^{+0.2}_0$		
	Otwory montażowe	24x18 z główką prostokątną, 18x18 z główką kwadratową lub okrągłą		
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	24x18x50 z główką prostokątną, 18x18x50 z główką kwadratową lub okrągłą		
Przyłącze (2)		Przyłącza do konektorów Faston 2.8 x 0.5 lub do lutowania		
Rodzaj przycisku		Samoczynny powrót		
		Kompletny produkt		
		Produkt do samodzielnej konfiguracji		
Nr katalogowy	biały  N/O	<b>XB6 DA11B</b>	<b>ZB6 Z1B</b>	<b>ZB6 DA1</b>
	N/C + N/O	<b>XB6 DA15B</b>	<b>ZB6 Z5B</b>	<b>ZB6 DA1</b>
	czarny  N/O	–	<b>ZB6 Z1B</b>	<b>ZB6 DA2</b>
	N/C + N/O	<b>XB6 DA25B</b>	<b>ZB6 Z5B</b>	<b>ZB6 DA2</b>
	zielony  N/O	<b>XB6 DA31B</b>	<b>ZB6 Z2B</b>	<b>ZB6 DA3</b>
	N/C + N/O	<b>XB6 DA35B</b>	<b>ZB6 Z5B</b>	<b>ZB6 DA3</b>
	czerwony  N/O	–	<b>ZB6 Z1B</b>	<b>ZB6 DA4</b>
	N/C + N/O	<b>XB6 DA45B</b>	<b>ZB6 Z5B</b>	<b>ZB6 DA4</b>

(1) Dla produktów z główką kwadratową zamień literę D na C w nr katalogowym (XB6DA11B staje się XB6CA11B).

Dla produktów z główką okrągłą zamień literę D na A w nr katalogowym (XB6DA11B staje się XB6AA11B).

(2) Alternatywne przyłącze: 1x 0.5 (pin) do obwodów drukowanych.




### Przyciski grzybkowe Ø30 wyłączenia awaryjnego (3)

Typ główki		Zapadkowe działanie (EN 418)			
Kształt główki		Okrągły			
Rodzaj przycisku		Odryglowanie przez obrót			
		Kompletny produkt			
		Produkt do samodzielnej konfiguracji			
Nr katalogowy	czerwony  2 N/C + 1 N/O	<b>XB6 AS8349B</b>	<b>ZB6 E2B</b>	<b>ZB6 Z5B</b>	<b>ZB6 AS834</b>
Rodzaj przycisku		Odryglowanie kluczem, Ronis 200			
Nr katalogowy	czerwony  2 N/C + 1 N/O	<b>XB6 AS9349B</b>	<b>ZB6 E2B</b>	<b>ZB6 Z5B</b>	<b>ZB6 AS934</b>

(3) Grzybkowe przyciski wyłączenia awaryjnego z funkcją zapadkowego działania są zgodne z normą IEC/EN 60947-5-5, Dyrektywą Maszynową 98/37/EC i normą EN 418.

2



#### Przełączniki z piórkiem i przełączniki z kluczem

Typ główki		Piórko czarne
Kształt główki		prostokątny (2)
Stopień ochrony		IP 66 / Nema 4, 4X, 13 / Klasa II
Montaż (mm)	otwór w panelu	Ø 16.2 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>
Wymiary (mm)	Otworki montażowe	24x18 z główką prostokątną, 18x18 z główką kwadratową lub okrągłą
Przyłącze (3)	Szer x Wys x Głęb	24x18x50 z główką prostokątną, 18x18x50 z główką kwadratową lub okrągłą
		Przyłącza do konektorów Faston 2.8 x 0.5 lub do lutowania

Typ pokrętła		Piórko czarne	
		Kompletny produkt	Produkt do samodzielnej konfiguracji
Ilość i rodzaj pozycji		2- pozycje stabilne	 2- pozycje stabilne 2- pozycje z samoczynnym powr. do śr
Nr katalogowy	N/O	XB6 DD221B	ZB6 Z1B    ZB6 DD22    ZB6 Z1B    ZB6 DD24
	N/C + N/O	XB6 DD225B	ZB6 Z5B    ZB6 DD22    ZB6 Z5B    ZB6 DD24
Ilość i rodzaj pozycji		3- pozycje stabilne	 3- pozycje stabilne 3- pozycje z samoczynnym powr. do śr
Nr katalogowy	N/O	XB6 DD235B	ZB6 Z5B    ZB6 DD23    ZB6 Z5B    ZB6 DD25



Typ pokrętła		Klucz Ronis nr 200	
		Kompletny produkt	Produkt do samodzielnej konfiguracji
Ilość i rodzaj pozycji		2- pozycje stabilne	 2- pozycje stabilne 2- pozycje z samoczynnym powr. do śr
Nr katalogowy	N/C + N/O	XB6 DGC5B	ZB6 Z5B    ZB6 DGC    ZB6 Z5B    ZB6 DGB
Ilość i rodzaj pozycji		3- pozycje stabilne	 3- pozycje stabilne 3- pozycje z samoczynnym powr. do śr
Nr katalogowy	N/C + N/O	XB6 DGH5B	ZB6 Z5B    ZB6 DGH    ZB6 Z5B    ZB6 DGS

(1):

Napięcie	Litera (●)
12...24 V AC/DC (15 mA)	B
48...120 V AC (25 mA)	G
230...240 V AC (25 mA)	M



#### Przełączniki z piórkiem podświetlane

Typ pokrętła		Piórko kolorowe	
		Produkt do samodzielnej konfiguracji	
Ilość i rodzaj pozycji			 2- pozycje stabilne 3- pozycje stabilne
Nr katalogowy	biały ● N/C + N/O	ZB6 E●1B (1)    ZB6 Z5B	ZB6 DD02    ZB6 DD03    ZB6 YK1
	zielony ● N/C + N/O	ZB6 E●3B (1)    ZB6 Z5B	ZB6 DD02    ZB6 DD03    ZB6 YK3
	czerwony ● N/C + N/O	ZB6 E●4B (1)    ZB6 Z5B	ZB6 DD02    ZB6 DD03    ZB6 YK4

- Uzupełnij nr katalogowy literą B, G lub M w zależności od wymaganego napięcia zasilania. Patrz tabela powyżej.
- Dla produktów z główką kwadratową zamień literę D na C w nr katalogowym (XB6DD221B staje się XB6CD221B).  
Dla produktów z główką okrągłą zamień literę D na A w nr katalogowym (XB6DD221B staje się XB6AD221B).
- Dla produktów z główką kwadratową zamień literę D na C w nr katalogowym (XB6DA11B staje się XB6CA11B).

