

CSP-104 Centrala sygnalizacji pożarowej

Systemy Sygnalizacji Pożaru -> Systemy konwencjonalne -> Centrale

Satel



Cechy charakterystyczne

- **4 linie** dozоровe,
- obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomocą interfejsu CSP-ETH)
- **4 wejścia** sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora
- **4 wyjścia** programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemami
- obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia
- wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem **12V**, oraz wyjściami zasilania **AUX 24V i 18**

Kod Produktu: CSP-104

Producent: SATEL

Gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:

Typ produktu	Centrala sygnalizacji pożaru
Liczba linii	4
Liczba wejść programowalnych	4
Liczba wyjść przekaźnikowych	4
Liczba wyjść linii sygnalizatorów	2
Liczba wyjść napięciowych	1
Dopuszczalna liczba elementów na linii	32
Pamięć zdarzeń	8999
Miejsce na akumulator	1x18Ah
Prąd ładowania akumulatora (mA)	1400
Pobór prądu w stanie dozoru (mA)	75
Pobór prądu w stanie alarmu (mA)	130
Temperatura pracy (°C)	-5...+40
Wymiar wysokość (mm)	324
Wymiar szerokość (mm)	382
Wymiar głębokość (mm)	108

Opis produktu:

CSP serii **100** to konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej w pełni zgodne z wymaganiami **EN54**.

Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małych i średniej wielkości obiektach.

Dużym atutem central **SATEL** jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora **12V** w roli pomocniczego źródła zasilania.



Link do produktu: <http://ivolta.pl/csp-104-centrala-sygnalizacji-pozarowej/5814/produkt/>
Oferta z dnia: 17-02-2019