

MP250UB

Wzmacniacz miksujący 250 W z odtwarzaczem MP3

DSPPA



Cechy:

- wzmacniacz 250W klasy D
- wyjścia głośnikowe 70V/100V/4-16 Ω
- odtwarzacz USB, Bluetooth, FM, AM
- 2 wejścia AUX
- 2 wejścia mikrofonowe, jeden z zasilaniem Phantom
- niezależna regulacja wzmocnienia każdego wejścia
- korektor barwy
- wejście priorytetowe EMC
- zasilanie AC
- kompaktowy rozmiar



Zastosowanie:

- hotele
- restauracje, puby
- sklepy, galerie handlowe, supermarkety
- biura, gabinety, korytarze, stacje paliw
- budynki użytku publicznego
- magazyny
- muzea, centra rozrywki

Model	MP250UB
Moc	250 W (70 V / 100 V / 4 Ω)
Wyjścia głośnikowe	70 V / 100 V / 4-16 Ω
Złącze MIC1	6,3 Jack, niesymetryczne
Złącze MIC2	XLR, symetryczne
Złącza wejść liniowych	RCA
Złącza wyjścia liniowego	RCA
Czułość wejścia MIC1	10mV $\pm$ 10%
Czułość wejścia MIC2	15mV $\pm$ 10%
Czułość wejścia AUX1	350mV $\pm$ 10%
Czułość wejścia AUX2	350mV $\pm$ 10%
Czułość wejścia EMC	350mV $\pm$ 10%
Pasma przenoszenia wejść mikrofonowych	200Hz $\sim$ 10kHz ($\pm$ 3dB)
Pasma przenoszenia wejść liniowych	100Hz $\sim$ 16kHz ($\pm$ 3dB)
Poziom szumów	<10mV
THD	<1 % (1 kHz)
Zakres regulacji tonów wysokich	10dB ($\pm$ 2)
Zakres regulacji tonów niskich	10dB ($\pm$ 2)
Napięcie zasilania	AC 110-220 V
Hierarchia priorytetów	EMC > MIC1 > pozostałe
Rozmiar	250 x 230 x 66 mm
Waga	3 kg