



FH 2001

Parametry techniczne	
1~ moc maksymalna (kW)	2,5 kW
1~ moc znamionowa (kW)	2,3 kW
1~ prąd znamionowy (A)	10 A
Napięcie (V)	230V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Wymiary mm (dług. / szer. / wys.)	580 / 405 / 415
Moc akustyczna	95 dB
Waga (kg)	37 kg
Prądnica	
Typ prądnicy	Synchroniczna
Model	K80D
Stopień ochrony	IP 23
Stabilizacja napięcia	+5 % / -10%
Silnik	
Silnik	Honda GX160
Moc przy 3000 obr./min	3,3 kW
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	0,6 l
Paliwo	Benzyna Pł 95
Zbiornik paliwa	3,1 litrów
Średnie zużycie paliwa (obciążenie 75%)	1,2 l/ h
Rozruch	rewersyjny / linka
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 230V Schuko	2
Wyłącznik termiczny	TAK
Czujnik poziomu oleju	TAK

- Podane dane mają charakter orientacyjny