



FH 2001 R

Parametry techniczne	
1~ Moc maksymalna (kW)	2,5 kW
1~ Moc znamionowa (kW)	2,3 kW
1~ Prąd znamionowy (A)	10 A
Napięcie (V)	230V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Wymiary mm (dług. / szer. / wys.)	580 / 405 / 415
Moc akustyczna	95 dB
Waga (kg)	38 kg
Prądnica	
Typ prądnicy	Synchroniczna
Model	KR80D
Stopień ochrony	IP 23
Stabilizacja napięcia (AVR)	± 2%
Silnik	
Silnik	Honda GX160
Moc przy 3000 obr./min	3,3 kW
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	0,6 l
Paliwo	Benzyna PN 95
Zbiornik paliwa	3,1 litrów
Średnie zużycie paliwa (obciążenie 75%)	1,2 l/ h
Rozruch	rewersyjny / linka
Wyposażenie	
Gniazdo 16A 230V Schuko	2
Wyłącznik termiczny	TAK
Czujnik poziomu oleju	TAK

- Podane dane mają charakter orientacyjny